

UPIS NOVOG ARTIKLA U KASU

Mora biti uradjen dnevni izvestaj

1. Iz off rezima kucamo: **4 30 TOTAL 1** displej pokazuje 1. 1. 22 sto znaci da je na prvom artiklu.
2. Treba da predjemo na sledecu slobodnu sifru, to mozemo uraditi tako sto ukucamo PLC sifru artikla PLC, npr. hocemo da nov artikal bude pod sifrom 451 kucamo:

PLC 451 PLC displej sad pokazuje 451. 1. 22 sto znaci da je na 451 mestu

Zatim ukucavamo naziv artikla uz pomoc uputstva (strana 20 i 21) npr. ukucavamo mleko:

DP3 5 slovo M posto je na trecem mestu na petici
DP1 5 slovo L posto je na prvom mestu na petici
DP1 9 slovo E posto je na prvom mestu na devetci
DP3 4 slovo K posto je na trecem mestu na cetvorci
DP3 6 slovo O posto je na trecem mestu na sestici

-ako je artikal bez bar koda:

3. Kad smo upisali naziv potvrđujemo sa **TOTAL** zatim tasterom **PRC** prelazimo na poresku grupu, upisujemo poresku grupu potvrdimo sa **TOTAL** pa ponovo sa **PRC** prelazimo na bar kod, posto nemamo bar kod prelazimo dalje, ponovo sa **PRC** i dolazimo do cene, pre upisa cene pritisnemo **PLU** za proveru zatim upisemo cenu i sa **TOTAL** potvrdimo. Vratimo se u off.

-ako je artikal sa bar kodom:

3. Kad smo upisali naziv potvrđujemo sa **TOTAL** zatim tasterom **PRC** prelazimo na poresku grupu, upisujemo poresku grupu potvrdimo sa **TOTAL**, zatim pritisnemo **PLU** za proveru onda sa **PRC** prelazimo na bar kod, unesemo bar kod (ako se unosi citacem ne mora da se potvrđuje sa total; ako se unosi manuelno mora da se potvrdi sa total), kad smo uneli bar kod prelazimo sa **PRC** na cenu upisemo cenu i potvrdimo sa **TOTAL**.

