



Uputstvo za upotrebu

Smart strujna utičnica sa USB punjačem

WFU-M12



Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta. Oštećen proizvod nije dozvoljeno koristiti.

OPIS PROIZVODA

Wi-Fi smart utičnica pruža Vam veću kontrolu nad vašim električnim uređajima čak i kada niste kod kuće. Utičnica se putem Wi-Fi koneksiye povezuje sa aplikacijom na vašem pametnom telefonu. Preko telefona se uključuje ili isključuje uređaj priključen na ovu utičnicu. Priklučeni uređaj se takođe može uključivati i isključivati po vremenskom rasporedu koji sami zadajete na mobilnom telefonu. Proizvod je idealan za automatizaciju rada električnih uređaja u vašem domu i nudi mnogo različitih mogućnosti, na primer možete uključiti klima uređaj ili aparat za kafu kada krenete sa posla. Ugradena USB utičnica za punjenje prenosivih uređaja. (USB utičnicu nije moguće kontrolisati preko aplikacije)

Za više informacija posetite naš web sajt (www.elementa.rs) gde možete pronaći detaljne instrukcije za upotrebu ovog proizvoda.

Stvari koje trebate znati pre upotrebe Wi-Fi utičnice

- Proverite da li je Wi-Fi router 2.4 G i da li je mobilni telefon konektovan na tu mrežu.
- Uverite se da iOS/Android "Smart Life" aplikacija prikazuje tu utičnicu koja je uključena u struju.
- Uverite se da je kod Wi-Fi utičnice dovoljno jak Wi-Fi signal.
- Proverite da u isto vreme ne bude previše uređaja povezano na router. Privremeno možete da "skinete" neke uređaje sa routera dok se utičnica ne poveže i nakon toga ih možete vratiti.
- Na routeru treba da je isključena funkcija „AP isolation“.
- Uverite se nakon što se utičnica prijavila na mrežu da nema potrebe za posebno prijavljivanje u pretraživaču.
- Sinhronizacija i kontrola Wi-Fi utičnice je moguća samo sa uređajem koji je povezan na internet.
- Wi-Fi utičnici je potrebno ponovo upariti ako se promeni SSID ili lozinka.
- Nije potrebno ponovo uparenje ako se utičnica izvuče iz struje i uključi se u drugu utičnicu u dometu routera.
- Ponovno pokretanje: držite pritisnutu taster ON/OFF duže od 5 sekundi. Ovim je Wi-Fi utičnica spremna za sinhronizaciju.

Povezivanje Smart Wi-Fi utičnice putem Wi-Fi koneksiye (podržava samo Wi-Fi mrežu 2.4 Ghz)

1. Skenirajte QR kod, preuzmite aplikaciju "Smart Life" sa Google Play ili App Store-a.
2. Instalirajte aplikaciju i registrujte se.
3. Dodajte uređaj sa + tasterom u gornjem desnom uglu.
4. Nadite "Others" na listi i odaberite ga.
5. Uključite Wi-Fi smart utičnicu. LED indikator će treptati. Ukoliko ne trepti, pritisnite i pridržite taster ON/OFF 5 sekundi da biste uređaj vratili na fabrička podešavanja. Ovim je Wi-Fi utičnica spremna za sinhronizaciju.
6. Na telefonu pritisnite "Confirm" indikator rapidni blink.
7. Pričekajte trenutak dok se veza ne završi. Možete početi sa radom.
8. Putem aplikacije možete početi sa podešavanjem Wi-Fi utičnice.



PUNJENJE PRENOSIVIH UREĐAJA

USB utičnica se koristi za punjenje uređaja koji se pune sa 5V i čija je maksimalna potrošnja do 2A! USB utičnicu povežite sa uređajem koji želite da punite odgovarajućim USB kabelom. Obratite pažnju na maksimalno opterećenje punjača i na potrošnju uređaja koji se puni. Vodite računa da konektor priključite pravilno, kako ne biste oštetili USB ulaz uređaja. Nakon završetka punjenja isključite punjač iz utičnice. Vodite računa da kontakti USB utičnice uvek budu čisti.

NAPOMENE

- Uredaj je predviđen za rad u suvim okolnostima! Štitite ga od pare (primer kupatilo, bazen)!
- Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
- Uredaj je zabranjeno rastavljati i vršiti bilo kakve prepravke na njemu. Opasnost od strujnog udara! • Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje!
- Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu, nije predviđen za profesionalnu upotrebu!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 230V~/ 50Hz

USB izlaz: 5V---/ 2A

Wi-Fi: 2,4 Ghz, 802.11 b/g/n

Maksimalno opterećenje: max. 16A max. 3680W (omski potrošač)

Radna temperatura: 0°C - 40°C

Sistemski zahtevi:

- Wi-Fi ruter
- iPhone, iPad (iOS 8.0 ili novije)
- Android 4.0 (ili novije)

Zaštita da decu : Da

IP zaštita: IP20

Dimenzije: 108x53x79 mm

Oznaka: WFU-M12

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravje i zdravje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!